



Таблица соединений кабеля

X3 (DB-9F)	Цепь	Вх_ХР1 (2EHDR-03)	Примечание
1	защитное заземление +12V	1	НЕ ИСП. НЕ ИСП. НЕ ИСП. НЕ ИСП. НЕ ИСП. НЕ ИСП. НЕ ИСП.
5		3	
	GND	2	
		Вх_ХС1 (2EHDR-02)	
7	RS485+ (A)	1	
8		2	
2			
3			
4			
6			
9			

- 1) Подключение со стороны БУ.3 выполняется в процессе монтажа блока "под винт"
- 2) Количество блоков БУ.3 определяется конфигурацией системы ИГЛА при заказе.
- 3) Кабель ИВНЦ 4.113.013-08 (L=3м) входит в комплект поставки БУ.3, другие длины кабеля по заказу
- 4) При количестве БУ.3 более 2-х шт на один КИП-А.3 или при длине линии кабеля ИВНЦ 4.113.013-08 более 10м требуется применение внешнего блока питания для питания БУ.3 (в этом случае цепи GND, +12V разъема X3 блока КИП-А.3 не используются).

ИВНЦ 4.113.013-08 ЭЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИВНЦ 4.113.013-08 ЭЗ		
Разраб.		Егоров С. В.		03.10.11	Схема электрическая принципиальная кабель КИП-А.3 - БУ.3		
Пров.							
Т. контр.					Литера	Масса	Масштаб
Зав. сект.					Q ₁ A		
Н. контр.		Таратин В. Н.		03.10.11	Лист 1	Листов 1	
Утв.		Зайцев Д. С.		03.10.11	"ГГО "НПО"ООО"ГТ"ООО" ГТТ		
					A4113013-08 (KIP-A3-BU3-12V).sch		